

CARACTERÍSTICAS:

Prensa cabo A2F, para cabo não armado à Prova de Explosão, utilizado na montagem de painéis e caixas, ou por meio de sistema de eletroduto, conexão de rosca macho x fêmea, pode substituir a "Unidade Seladora" nas instalações elétricas Áreas Classificadas com Atmosferas Explosivas de gás e poeira combustível.

Fabricado em Alumínio, Latão, Latão Niquelado

e Aço inox. Roscas NPT, BSP ou Métrica.

APLICAÇÕES:

Prensa cabo é um acessório para vedação de entradas e saídas de instalações elétricas, por meio de conexão de rosca, macho x fêmea, atua na vedação de fios e cabos elétricos em caixas, painéis elétricos e eletrodutos.

APLICAÇÕES:

Prensa cabo é um acessório para vedação de entradas e saídas de instalações elétricas, por meio de conexão de rosca, macho x fêmea, atua na vedação de fios e cabos elétricos em caixas, painéis elétricos e eletrodutos.

O prensa-cabo A2F tem como função **vedar e fixar cabos não-armados** (geralmente cabos com isolamento e cobertura, mas sem blindagem metálica ou armadura), de forma que **impede a entrada de gases ou vapores inflamáveis** no equipamento, mesmo em caso de explosão externa ou interna.

Entrada de cabos em motores, painéis, caixas de junção ou instrumentos instalados em **zonas classificadas (Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22)**.



Exd// Exe// Ext

MARCAÇÃO:

Ex db IIC Gb

Ex eb IIC Gb

Exta IIIC Da

Grau de Proteção:

IP66 / IP67 / IP68 (Latão,
Latão niquelado e Alumínio).

IP66W / IP67W / IP68W (Aço
inoxidável).

Podendo ser aplicados para as seguintes condições de uso:

Ex db, Ex dc, Ex eb, Ex ec, Ex ia, Ex ib, Ex ic, Ex ma, Ex mb, Ex mc, Ex nA, Ex nR, Ex nC, Ex o, Ex pz, Ex px, Ex py, Ex q, Ex ta, Ex tb, Ex tc

Segurança



